

Сброс модуля на заводские настройки

Если в процессе просмотра Телеканалов НТВ-ПЛЮС на экране телевизора появилась надпись «Канал закодирован»

Шаг 1. Важно!!! Убедитесь, что карта, установленная в телевизор, активна и договор подключен. Извлеките карту из телевизора, предварительно выключив его. Зайдите в Личный кабинет на сайте НТВ-ПЛЮС. Проверьте, подключен ли Ваш договор и сверьте номер карты, извлеченной из телевизора, с номером карты, указанным в Личном кабинете.

Установите карту в САМ-модуль в соответствии с изображением положения чипа на его наклейке.

Шаг 2. Если договор подключен, произведите сброс САМ-модуля к заводским настройкам. Для этого необходимо зайти в меню модуля. В зависимости от модели Вашего телевизора это можно сделать следующим образом:

LG	Нажмите на пульте ДУ кнопку <u>Меню (SETTING)</u> -> <u>НАСТРОЙКА</u> (может называться <u>КАНАЛЫ</u>) -> <u>ПАРАМЕТРЫ СИ</u>
SAMSUNG	Нажмите на пульте ДУ <u>Меню</u> -> <u>ТРАНСЛЯЦИЯ</u> (может называться <u>КАНАЛ</u>) -> <u>ОБЩИЙ ИНТЕРФЕЙС</u> -> <u>МЕНЮ МОДУЛЯ СИ</u>
SONY	Нажмите на пульте ДУ <u>Меню</u> (может называться <u>НОМЕ</u> или <u>пиктограмма в виде Домика</u>) -> <u>УСТАНОВКИ</u> -> <u>ЦИФРОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ</u> -> <u>НАСТРОЙКИ МОДУЛЯ СА</u>
PANASONIC	Нажмите на пульте ДУ <u>Меню</u> -> <u>УСТАНОВКИ</u> -> <u>ОБЫЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС</u> -> <u>VIACCESS</u> -> <u>СЛОТ 1</u>
PHILIPS	Нажмите на пульте ДУ <u>Меню</u> -> <u>УСТАНОВКИ</u> -> <u>НАСТРОЙКИ СПУТНИКА</u> -> <u>ОБЩИЙ ИНТЕРФЕЙС</u> -> <u>VIACCESS</u>
SHARP	Нажмите на пульте ДУ <u>Меню</u> -> <u>УСТАНОВКИ</u> -> <u>ОПЦИЯ</u> -> <u>МЕНЮ ВХОДА СИ</u>
BVK	Нажмите на пульте ДУ <u>Меню</u> -> <u>ДРУГИЕ</u> -> <u>СИ информация</u>
THOMSON	Нажмите на пульте ДУ <u>Меню (значок шестеренки)</u> -> <u>СИСТЕМА</u> -> <u>ОПЦИЯ</u>

Далее, Вам будет доступно меню модуля. В зависимости от модели САМ- модуля, который Вы используете, проделайте следующие шаги:

SMIT 1.2 (белая наклейка на модуле)	<ol style="list-style-type: none">1. Выберите «НАСТРОЙКА» и нажмите ОК2. Выберите «ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА» и нажмите ОК3. На экране появится сообщение: «Вы хотите восстановить заводские настройки?»4. Нажмите на пульте ОК Экран погаснет, и через несколько секунд доступ к каналам должен возобновиться
SMIT 1.3 (черная наклейка на модуле)	<ol style="list-style-type: none">1. Выберите «НАСТРОЙКИ» и нажмите ОК2. Выберите «СБРОС В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ» и нажмите ОК3. На экране появится сообщение: «Подтвердите восстановление заводских настроек»4. Нажмите на пульте ОК Экран погаснет, и через несколько секунд доступ к каналам должен возобновиться
NEOTION	<ol style="list-style-type: none">1. Выберите строку «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ» и нажмите ОК2. Выберите строку «ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК» и нажмите ОК3. Появится сообщение « Подтвердите восстановление заводских настроек. При выборе ОК Модуль будет перезагружен».4. Нажмите на пульте ОК Экран погаснет, и через несколько секунд доступ к каналам должен возобновиться

Шаг 3. Если данные действия не помогли: отключите телевизор от питания, извлеките модуль, заново установите его и включите телевизор. Если после загрузки каналы остаются закодированными, попробуйте еще раз произвести сброс модуля к заводским установкам.

В случае отсутствия положительного результата (надпись «Канал закодирован» остается), необходимо проверить исправность модуля и карты доступа.

Это можно сделать в представительствах Телекомпании или установить САМ-модуль с картой в рабочий и правильно настроенный ТВ.